

Руководство пользователя

Samsung SCH-S140



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "END".

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Открыть панель, нажать и удерживать клавишу "END".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "END" в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА


- набрать номер абонента;

- нажать клавишу "SEND";
- для окончания разговора нажать клавишу "END".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- Открыть панель терминала или нажать клавишу "SEND" при поступлении входящего звонка на открытый терминал;
- после окончания разговора нажать клавишу "END" или закройте терминала.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать на джойстике клавишу .

Phonebook - Записная книга

1. **Find Number** - быстрый поиск по записной книжке:

1. **By name** – по имени
2. **By Number** - по номеру
3. **By Voice** – по голосовой команде
4. **By Location** – по номеру быстрого набора
5. **By Group** – по группе
6. **By Time** – по времени внесения в записную книгу
7. ****114** – не используется

2. **Store Number** - Создание записи

Позволяет хранить под одним именем 5 номеров телефона, номер факса, адрес электронной почты, написать примечание, добавить фотографию или картинку. Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи клавиши "Menu".

3. **Outgoing Call** - список исходящих звонков

4. **Incoming Call** - список входящих звонков

5. **Absence Call** - список пропущенных звонков

6. **Photo Book** – фото книга

7. **Call Alert** – установка определенной мелодии для каждого номера из записной книжки

8. **Edit Group** - Редактирование группы, дополнение списка групп. В этом пункте создается список групп, который используется для определения создаваемой записи в какую-либо группу. Выполняется при помощи клавиши "Menu":


- **Add** – создать группу
- **Edit** – редактировать группу
- **Delete** - удалить группу

9. **Number Plus** –

1. **Delete All** – очистить записную книжку

#. **My Number** - Информация о номере владельца


ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. Ввести номер телефона.
2. Нажать клавишу .
3. Клавишами джойстика ◀ ▶ выбрать тип записываемого номера:
 - Home – домашний
 - Mobile - мобильный
 - Office - рабочий
 - Other - другой
 - Fax - номер факсаи нажать клавишу “OK”.
4. Ввести имя (*Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи клавиши "Menu"*).
Для установки дополнительных параметров кнопкой ▼ перейти к следующему пункту.
5. Нажать клавишу “OK” 2 раза.


Добавление фотографии к записи в телефонной книге

1. Нажать боковую клавишу «Camera».
2. Джойстиком выбрать пункт «2. Anycall Album» и нажать клавишу “OK”.
3. Выбрать фотографию. Для просмотра фотографий нажать клавишу «OK» и клавишами ◀ ▶ просмотреть.
4. На выбранной фотографии нажать клавишу «Menu»
5. Джойстиком выбрать пункт «2. Regist Photo» и нажать клавишу “OK”.
6. Джойстиком выбрать пункт «2. Stored Name» и нажать клавишу “OK” 2 раза.
7. Джойстиком выбрать имя из записной книжки и нажать клавишу “OK” 2 раза.
8. Для выхода нажать «END».

Добавление мелодии к записи в телефонной книге

1. Нажать клавишу .
2. Джойстиком выбрать пункт «7. Call Alert» и нажать клавишу “OK”.
3. Джойстиком выбрать пункт «2. Set Number» и нажать клавишу “OK”.
4. Джойстиком выбрать имя из записной книжки и нажать клавишу “OK”.
5. Джойстиком выбрать мелодию и нажать клавишу “OK”
6. Выбрать иконку для отображения номера на дисплее и нажать клавишу “OK”
7. Для выхода нажать «END».


ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

1. Нажать клавишу .

Пункт 3. – Просмотр исходящих звонков.

Пункт 4. – Просмотр входящих звонков.


Пункт 5. – Просмотр пропущенных звонков.

Например, для просмотра пропущенных звонков нажать , «5».

Для просмотра параметров звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «OK».

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать на джойстике клавишу .

1. **Color Mail** – не используется
2. **Incoming** – Просмотр поступивших сообщений, установка параметров оповещения о поступлении сообщения.
 1. **Text Msg.** – просмотр полученных и хранимых текстовых сообщений. Чтобы прочитать полученное сообщение, джойстиком выбрать необходимое и нажать “OK”, для удаления – нажать “Menu”, выбрать пункт “Delete” и нажать “OK”;
 2. **Voice Msg.** – информация о наличии не прослушанных голосовых сообщений;
 3. **MMS Msg.** – просмотр полученных и хранимых мультимедийных сообщений.
 4. **Set Alert** – установка оповещения при поступлении сообщения.
 - Alert Time – время оповещения
 - Once – одно оповещение
 - Every 2 Min. – оповещение каждые 2 минуты
 - Off – без оповещения
 - Alert Type – тип оповещения
 - Calling SMS Alert – оповещение во время звонка.
 5. **Msg. Display** – отображать значок  на дисплее при поступлении сообщения.
 6. **Set Background** – установка картинки при прочтении сообщения.
 7. **Spam Msg** – ненужные сообщения. Установка фильтра для номеров, с которых приходят ненужные сообщения, или приходит много сообщений. Все эти сообщения хранятся в ящике для «Spam» сообщений и есть возможность их в любой момент прочитать. При этом Вам не приходит оповещение о поступлении сообщения с указанного номера.
 - **Spam Number** – установка номера;
 - **Spam String** – образец Spam сообщения;
 - **Spam Msg. Box** - просмотр полученных и хранимых Spam сообщений;
 - **Spam Configure** - установка использования фильтра для Spam сообщений (**On** – установить фильтр, **Off** – отмена, т.е. будут оповещения о всех поступающих сообщениях).

3. **Outgoing** – отправка сообщений.
 1. **Write** – подготовка и отправка текстового сообщения;
 2. **Voice Message** – не используется;
 3. **Page** – не используется;
 4. **SEND Namecard** – отправка текстового сообщения с данными человека;
 5. **Outgoing Box** – сохраненные отправленные сообщения
 6. **SEND by Pbook** – отправка сообщения адресату из записной книжки
4. **Anycall SOS** - не используется.
5. **Message Box** – хранимые сообщения
6. **Emoticon Box** – сообщения- смайлы
7. **Message Log** – информация о полученных и отправленных сообщениях

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу .
2. Джойстиком выбрать пункт «**3. Outgoing**» и нажать «**OK**» 3 раза.
3. Набрать текст сообщения (выбор заглавных и прописных букв, символов и цифр осуществляется клавишей «**Menu**») и нажать «**OK**» 2 раза.
4. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате **0777******* и нажать «**OK**» 2 раза.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу .
2. Джойстиком выбрать пункт «**2. Incoming**» и нажать «**OK**» 2 раза.
3. Выбрать сообщение и нажать «**OK**» 2 раза.
4. Для удаления нажать клавишу «**MENU**» и «**OK**».
5. Для выхода нажать «**END**».

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «**New Voice Msg**»). Для прослушивания сообщения набрать **979**, [**SEND**], после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию "1"). Для удаления нажать «», [1], [2], «**erase**», «**yes**».

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

1. Нажать «**Menu**».
2. Выбрать пункт «**1. My Phone**» и нажать клавишу «**OK**».
3. Выбрать пункт «**1. My Name**» и нажать клавишу «**OK**».
4. Клавишами джойстика ◀▶ выбрать «**Setup**».

5. Нажать клавишу ▼.
6. Клавишей "**Clear**" удалить старую надпись. С клавиатуры произвести набор текста, нажать «**OK**».
7. Для выхода нажать «**END**».

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать «**Menu**».
2. Выбрать пункт «**5. Organizer**» и нажать «**OK**».
3. Выбрать пункт «**1. Morning Call**» и нажать «**OK**».
4. Клавишами джойстика ◀▶ выбрать «**Set**».
5. Клавишей ▼ перейти на установку времени. Установить время, нажимая соответствующие цифры.
6. Клавишей ▼ перейти на установку интервала повтора будильника. Клавишами ◀▶ выбрать необходимый интервал:
 - Daily – ежедневно
 - Mon. to Sat. – с понедельника по субботу
 - Mon. to Fri. – с понедельника по пятницу
7. Клавишей ▼ перейти на установку количества повторов звонка. Клавишами ◀▶ выбрать необходимый интервал:
 - None – без повторов
 - 3 Minutes – через 3 минуты
 - 5 Minutes – через 5 минут
 - 10 Minutes – через 10 минут
 - 15 Minutes – через 15 минут
8. Клавишей ▼ (2 раза) перейти на выбор мелодии звонка. Клавишами ◀▶ выбрать мелодию.
9. Нажать «**OK**» для установки будильника.
10. Для выхода нажать «**END**».

ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Нажать боковую клавишу «**Camera**»:

- для просмотра фото нажать **2**, выбрать необходимый файл и клавишей "**OK**" просмотреть.

- для просмотра видео нажать **2**. Перейти на вкладку «**V-CAM**», нажав клавишу ▶ **2** раза. Выбрать необходимый файл и клавишей "**OK**" просмотреть.

РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ

ФОТОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «**Camera**», «**1**».
2. Нажать «**1**», клавишами ▲▼ выбрать «**Normal Mode**» и нажать «**OK**».

3. Выбрать объект (клавишами ▲▼ установить яркость фотографии, клавишами ◀▶ установить необходимый размер) и нажать «ОК». Для сохранения фотографии нажать «ОК» еще раз. Ввести имя фото и нажать «ОК».
4. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «Menu»:
 1. *Config View* – установленные параметры фотосъемки
 2. *Picture size* – размер фотографии (клавишами ▲▼ выбрать необходимый размер и нажать «ОК».)
 3. *Quality* – установка качества фотографии.
 1. Super Fine – наилучшее
 2. Fine - хорошее
 3. Normal – нормальноеУстановить клавишами ▲▼ и нажать «ОК».
 4. *White Balance* – установка светового баланса
 1. Auto – автоматическая установка.
 2. Sunny – съемка при солнечной погоде
 3. Cloudy – съемка при облачной погоде
 4. Incandescent –
 5. Fluorescent –Установить клавишами ▲▼ и нажать «ОК».
 5. *Effect* – установка цветовых эффектов. Просматривается клавишами ▲▼. Выход из режима просмотра эффектов – клавиша «Clear». Установить клавишами ▲▼ и нажать «ОК».
 6. *Frame* – установка рамок. Просматривается клавишами ▲▼. Выход из режима просмотра эффектов – клавиша «Clear». Установить клавишами ▲▼ и нажать «ОК».
 6. *Couple Frame* – установка рамок для двух лиц. Просматривается клавишами ▲▼. Выход из режима просмотра эффектов – клавиша «Clear». Установить клавишами ▲▼ и нажать «ОК».
5. Для выхода из режима фотосъемки нажать клавишу «END».

ВИДЕОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «Camera», «1».
2. Нажать «1», клавишами ▲▼ выбрать «Voice Cam» и нажать «ОК».
3. Выбрать объект (клавишами ▲▼ установить яркость фотографии, клавишами ◀▶ установить необходимый размер) и нажать «ОК». Для остановки видео записи нажать «ОК». Для сохранения видео нажать «ОК» еще раз. Ввести имя видео записи и нажать «ОК».
4. Для выхода из режима фотосъемки нажать клавишу «END».

МЕНЮ

Меню (при нажатии клавиши)

1. My Phone - настройка собственных параметров телефона

1. *My name* – надпись на дисплее
2. *Shortcut Menu* – настройка собственного меню (не используется)
3. *Menu Screen* – вид меню
 1. *Menu Style* – изменить вид меню
 2. *Theme Color* – цветовая гамма меню
 3. *Set Color* – цвет шрифта
4. *Text Slide* – изменение (включение \ выключение) текста бегущей строки
5. *Select Clock* – выбор типа часов
 1. *Analog clock* – в виде циферблата механических часов
 2. *Digital clock* – в виде электронных часов
6. *Set Font* – выбор шрифта
7. *Dial Setting* – параметры цифр при наборе номера
 1. *Dial size* – размер цифр
 2. *Dial color* – цвет цифр
8. *Language* – выбор языка
9. *Flash On/Off* – регулировка подсветки экрана
10. *Enlarge Menu* – увеличить размер шрифта меню

2. Phonebook - Записная книга (при нажатии клавиши)

1. *Find Number* – быстрый поиск по записной книжке:
 1. *By Name* – по имени
 2. *By Number* – по номеру
 3. *By Voice* – по голосовой команде
 4. *By Location* – по номеру ускоренного набора
 5. *By Group* – по группе
 6. *By Time* – по времени
 7. ***114* – не используется
2. *Store Number* – Создание записи
3. *Outgoing Call* – список исходящих звонков
4. *Incoming Call* – список входящих звонков
5. *Absence Call* – список пропущенных звонков
6. *Photo PBook* – добавление и просмотр фото из записной книжки
7. *Call Alert* – установка определенной мелодии для каждого номера из записной книжки
8. *Edit Group* – Редактирование группы
9. *Number Plus*
10. *Delete All* – очистить записную книжку
11. *My Number* – Информация о номере владельца

3. Internet/SMS – настройки WAP и SMS

1. **NATE** – соединение с WAP
2. **Message Setup** – работа с текстовыми сообщениями
3. **E-mail** – отправка электронной почты
4. **Web page view** – сервис не доступен
5. **Internet Setup** - настройка соединения с WAP
6. **NateMail Setup** – используется оператором
7. **Set modem** – настройки телефона для работы мобильного Интернета

4. Entertainment –Развлечение

1. **MP3** – работа с файлами формата MP3
 1. **MP3 Player** – проигрыватель MP3 файлов
 2. **My Album** – мой альбом
 3. **Total List** – список всех композиций
 4. **MP3 Setup** - настройки
2. **Music Box** - настройка параметров звонка
 - **Basic Bell** - звонки
 - **Live Bell** - звонки (звуки природы)
 - **Mood Melody** - мелодии настроения
 - **Exciting Melody** – активные мелодии
 - **Event Melody** - мелодии событий
 - **Music Melody** - мелодии, записанные с внешнего источника
 - **My Bell** - звонки, записанные с внешнего источника
3. **Image Box** - заставки
 - **Standby Mode** - дежурный режим
 - **Incoming Call** - при входящем звонке
 - **NATE Conn.** - сетевое подключение
 - **Power On** – при включение
 - **Power Of** - при выключение
 - **Delete image** – удаление заставки
4. **Character Bell** - не используется
5. **I.Beam** – пересылка/получение информации через ИК-порт
 1. **Receive mode** – режим приема информации
 2. **SEND Name Card** – отправка информацию о владельце
 3. **SEND PBooks** – отправка телефонную книжку
 4. **SEND Melody** – отправка мелодии
 5. **SEND Image** – отправка картинки
6. **Bomb Link Game** – игра
7. **Anicall Land** - не используется
8. **Program Manage** - распределение объема памяти

5. Organizer - Ежедневник

1. **Morning Call** - Будильник

2. **Alarm** - Напоминания
3. **Scheduler** – Календарь с заметками
4. **Calculator** - Калькулятор
5. **Memo** - Запись заметки
6. **D-Day Plus** - Запись заметки с уведомлением
7. **Worldtime** - Часовые пояса
8. **Unit Change** - перевод единиц измерений
 1. **Length** - Длина
 2. **Weight** - Вес
 3. **Volume** - Объем
 4. **Width** - Ширина
 5. **Temper** - Температура
9. **Timer** - время
 1. **Call Time** - Время звонков
 2. **Set Time&Date** - Настройка времени и даты

6. Camera – фотокамера

1. **Photographing** – Фото/Видео съемка
2. **Anycall Album** – Фото/Видео альбом
(Клавиши ▼▲ выбор фотографии, просмотр клавишей «OK».
Клавиши ►◀ переход между просмотром фотографий «Single» и видеозаписей «V-CAM»).
3. **Photo studio** - Фото студия
 - **Design Frame** – выбор рамки для фотографии
 - **Design Effect** – добавить цветовой эффект
4. **NATE Code** – не используется
5. **Nate Photo On** – не используется
6. **Photo print** – не используется
7. **Setup** – Установки съемки
 1. **Camera Sound** – звуковое сопровождение фото/видео съемки
 2. **Setting Init** – сброс всех настроек
 3. **Auto Save** – автосохранение
 4. **Lock Photo** - Заблокировать фото/видео съемку

7. Voice Box - Голосовое меню

1. **Voice Memo** - Диктофон
 1. **Record** - Запись
 2. **Review** - Прослушивание записи
2. **Auto Reply** - Автоответчик
 1. **Inbox** - Входящие сообщения
 2. **On/Off** - Включение/Выключение
 3. **Screening** - Вывод на экран
 4. **Wait Time** - Время ожидания

5. *Select Greeting* - Выбор автоответа
6. *Record Greeting* - Запись автоответа
3. **Voice Dial** - Голосовой набор
 1. *Configure* – установки и настройка
 1. *Voice Dial Mode* – Установка режима автоответчика
 - *Auto* – автоматический
 - *Manual* – ручной
 2. *Select Sex* – выбор пола говорящего
 - *Female* – женский
 - *Mail* – мужской
 3. *Result Display* – отображение результатов работы автоответчика
 - *3 person* – для 3 записей
 - *1 person* – для 1 записи
 4. *Earmic Setup* – установка микрофона
 5. *Message Vol.* – громкость оповещения при поступлении нового сообщения на автоответчик
 2. *Edit name* – редактирование имени

8. **Dictionary / Словарь** (не используется)

9. **Setup / Настройки**

1. **Setup Sound** - Настройки звонка
 1. *Bell / Vibrate* - звонок/вибратор
 - ⊙ *Bell/Mellody* – звуковой звонок/мелодия
 - ⊙ *Voice Bell* - звуковой звонок
 - ⊙ *Vibrate* - виброзвонок
 - ⊙ *Lamp* – ламповое оповещение о поступлении звонка
 - ⊙ *Vibrate & Bell* – виброзвонок, затем звуковой звонок
 - ⊙ *Bell & Vibrate* – звуковой звонок, затем виброзвонок
 2. *Ring Volume* - Громкость звонка
 3. *Key Tone Type* – Тип звукового сопровождения при нажатии клавиш
 4. *Period Alarm* - Звуковое оповещение о времени
 5. *Theme Sound* – звуковая схема оповещения о событиях
2. **Setup Light** - Настройки дисплея
 1. *Lighting Time* - установка времени подсветки дисплея
 2. *Key Lighting* – подсветка клавиш
 3. *Color LED* – цветовая гамма
3. **Call Answer** - Ответ на входящий звонок (открытие терминала или нажатие клавишей)
 - ⊙ *Phone Open* – ответ на входящий звонок открытием терминала

- ⊙ *Open & Press* – открытием терминала и нажатием клавиши «SEND»
 - ⊙ *Press SEND* – нажатием клавиши «SEND»
4. **Restrict** - очистка (не использовать)
 5. **Auto Dial** - автонабор (для набора кода, например 0777)
 6. **Password Change** - смена пароля
 7. **KeyLock Unset** – снятие блокировки клавиатуры
 - ⊙ *All Key* – любая клавиша (при удержании)
 - ⊙ *Slide Up* – открытие терминала
 8. **NCW Setup** -
 9. **Roaming** - не использовать
 - * **Reset Phone** - Сброс настроек (не активировать)
 - # **Lock Phone** - Блокировка телефона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [SEND]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [END].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [SEND]. **После ответа абонента №2 нажатием [SEND] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[SEND]-включено.

[#]+[0]+[2]+[SEND]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[SEND]-включено.

[#]+[6]+[7]+[SEND]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[SEND]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[SEND]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[SEND]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[SEND]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зелёный.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

