

# Samsung SCH-V730

## *Menu/Меню*

### **1. SKT service - сервис**

1. Roaming - автоматический роуминг (не используется)
2. Connect to Nate - доступ в WAP
3. Connect to June – не используется
4. Playon - игры онлайн (не используется)
5. M\_Wallet - не используется
6. SKT Optional Service - функциональный сервис
7. \*\*114 - не используется
8. Nate Air - не используется

### **2. Display - дисплей**

1. Idle Display - дисплей
  1. Background Image - основная картинка
  2. Screen Design - вид экрана
  3. Word Design - подпись на дисплее
  4. Clock Design - дизайн часов
  5. Reset to Default - сброс
2. Select Background - выбрать заставку
  1. Incoming Call - при входящих звонках
  2. Outgoing Call - при исходящих
  3. Nate Connect - при WAP соединении
  4. Power On - при вкл. телефона
  5. Power Off - при выкл. телефона
  6. Reset to Default - сброс
3. Menu Design - дизайн меню
  1. Menu Screen Design - вид меню

2. Menu Screen Color Scheme - цвет меню
3. Change Font - изменить вид шрифта
4. Font Size - размер шрифта
4. Dial Design - дизайн набора
  1. Number Size - размер номера
  2. Color Scheme/Background - цвет номера
5. Set Lighting - установка подсветки

### **3. Sound - звук**

1. Select Ringtone - выбрать рингтон
2. Call Alert type - тип оповещения на звонок
3. Sound Volumes - громкость сигнала
4. Sound Settings - настройка звуков
5. Hourly Alert - ежечасное напоминание
6. Sleep Mode - функция сон

### **4. Organizer - органайзер**

1. Today –планировщик
2. Wake-up Call - тревожный вызов
3. Alarm - будильник
4. Schedule Mgt. – календарь
5. Dictionary - словарь
6. Calculator - калькулятор
7. To do - пометки
8. Memo - заметки
9. Clock - часы
10. Unit Converter - конвертор величин
- \* Subway – метро (не используется)

### **5. Anycall World - мир Anycall**

1. Wellbeing Music - прослушивание музыки
2. Camera – фото/видео камера

1. Take Photo – включение камеры
2. Anycall Album – фотоальбом
3. External Album – не используется
4. Photo Studio – фото студия
5. My E-CARD – фото шаблоны
6. Photo Print – не используется
7. Nate Code – не используется
8. Photo On – не используется
9. Print Service – не используется
3. Melody Composer – композитор мелодий
4. Game – игра
5. Voice Box – голосовые возможности
6. IrDA Exchange – инфракрасный порт
7. Anycall Land - страна Anycall (не используется)
8. Anycall Sos - помощь Anycall (не используется)
9. File Viewer – просмотр файла

### **6. Settings - установки**

1. Call/Internet Settings - звонки/интернет настройки
  1. Set Receive Mode - настройка ответа
    - Slide Up - открыть слайд
    - Open & Press - открыть и нажать кнопку
    - Press Send - нажать Send
  2. Set Callend Mode – настройка окончания звонка
    - Slide Down – закрыть слайд
    - After 2Sec Slide Down – через 2 секунды после закрытия слайда
    - Press End – нажать End

3. Auto Dial - автонабор
4. Auto Receive - авто прием
5. Show Incoming Number - список входящих звонков
6. Do Not Answer Call – функция блокировки звонков
7. RSTC – не используется
8. Reject Call - отклонение звонков
9. Reject Method - метод отклонения
10. Incoming in Service - не используется
11. Set Internet - установка Интернета
2. Message Settings - установки на сообщения
  1. Incoming Call Alert - оповещение на сообщение
  2. Incoming Call Settings - настройка приема
  3. Select Stationary - не используется
  4. Outgoing Call Settings - настройка отправки
  5. Favorite E-mail Addresses - адреса электронной почты
3. Camera Settings - настройка камеры
  1. Shoot Sound - звук фотографирования
  2. Receive a call in using camera - режим приема звонка при включенной фото/видео камере
  3. Auto Save - авто сохранение
  4. Lock Album - блокировка альбома
4. Phonebook Settings - настройка записной книги

5. Memory Manager - управление памятью
6. Restrict/Lock - ограничить/блокировать
7. Change Password - изменить код
8. Language - язык меню
9. Manage My Number - просмотреть свой номер
10. Release Lock-Key - не используется
11. Reset to Default - сброс
12. Set Time - установка времени

## 7. Messages - сообщения

1. Messages box - сообщения
  1. Received Messages - полученные сообщения
  2. Voice Messages - голосовые сообщения
  3. Color Mail Box - мультимедийные сообщения
  4. Sent Messages - отправленные сообщения
  5. Draft Messages - черновики
  6. Reserve Messages - резервные сообщения
  7. My Folder - моя папка
2. New Message - создать новое сообщение
3. Color Mail - создать новое мультимедийное сообщение
4. Phrases/Emoticon - не используется
5. E-mail - электронная почта
6. Voice Note - не используется
7. Group Service – не используется
8. Block Spam - блокировка спамом
9. Message Log - зарегистрированные сообщения

## 8. Phonebook - записная книга

1. Quick Search - быстрый поиск
2. Search Contacts - поиск контакта
3. New Contact - новая запись
4. View Call Log - просмотреть зарегистрированные звонки
5. Search with Voice – голосовой поиск
6. Edit/Search Group - изменить группу контактов
7. Recent Searches - недавние поиски
8. My number/Biz.Card - номер телефона и информация о его владельце

## 9. Contents Box – папка медиа контента

1. Ringtones – рингтоны
2. Images – картинки
3. Flashmenu – флэшменю
4. Key Jjang Album – не используется
5. June – медиа файлы
6. Playon – не используется
7. Camera Files – файлы камеры

## Руководство пользователя

SAMSUNG SCH – V730



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

«OK»- клавиша подтверждения выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку “End”

Выключение терминала производится нажатием на кнопку “End” в течение 3 сек.

### Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу “Send”;
- Для окончания разговора нажать клавишу “End”.

### Ответ на входящий звонок

- Открыть терминал (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу “Send” (при настройке ответа нажатием *Send*);
- После окончания разговора нажать клавишу “End” или закрыть терминал.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu,8 «Settings»* нажать «OK», выбрать «1, Call/Internet Settings» нажать «OK», выбрать «1, Set Receive Mode» и нажать «OK». Затем выбрать способ ответа:

- Slide Up - начало ответа, после открытия терминала;
- Open & Press - начало ответа, после открытия терминала и нажатия любой клавиши;
- Press Send - начало ответа нажатием клавиши *Send*.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu,8 «Phonebook»* нажать «OK», выбрать «4, View Call Log» нажать «OK», выбрать «3, Incoming» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu,8 «Phonebook»* нажать «OK», выбрать «4, View Call Log» нажать «OK», выбрать «4, Outgoing» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.


Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu,8 «Phonebook»* нажать «OK», выбрать «4, View Call Log» нажать «OK», выбрать «2, Missed» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

### Записная книжка

Для входа в меню записной книги войти в *Menu,8 «Phonebook»*.

Для поиска контакта войти в *Menu,8 «Phonebook»* нажать «OK», выбрать «2, Search Contacts» нажать «OK», ввести имя для поиска, нажать «OK».

Для внесения номера в записную книгу войти в *Menu,8 «Phonebook»* нажать «OK», выбрать «3, *New Contact*» нажать «OK», ввести данные о контакте, нажать «OK».


Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu,8 «Phonebook»* нажать «OK», выбрать «1, *Quick Search*» нажать «OK», с помощью  клавиш джойстика выбрать имя, нажать левую клавишу выбора *Menu*, выбрать *Delete*, нажать «OK» и подтвердить *Yes*.

### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений *Message* нажать левую клавишу джойстика  (или войти в *Menu,7 «Messages»*)

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu,7 «Messages»* нажать «OK», выбрать пункт «2, *New Message*», нажать «OK». Набрать с клавиатуры текст сообщения нажать «OK», набрать номера телефонов для отправки и нажать «OK» для отправки сообщения.

### Для чтения поступившего сообщения:



При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее отобразится поступившее сообщение. Для чтения ранее поступивших сообщений войти в *Menu,7 «Messages»* нажать «OK», выбрать пункт «1, *Message box*» нажать «OK», выбрать «1, *Received Messages*», нажать «OK», выбрать сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора *Menu*, выбрать *Delete*, нажать «OK».

Для чтения ранее отправленных сообщений: Для чтения ранее отправленных сообщений войти в *Menu,7 «Messages»* нажать «OK», выбрать пункт «1, *Message box*» нажать «OK», выбрать «1, *Sent Messages*», нажать «OK», выбрать сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора *Menu*, выбрать *Delete*, нажать «OK».

Для отправки мультимедийного сообщения войти в *Menu,5 «Anycall World»* нажать «OK», выбрать «2, *Camera*» нажать «OK», выбрать «2, *Anycall Album*» нажать «OK», выбрать отсылаемую фотографию и нажать «OK». Затем нажать левую клавишу выбора


*Menu*, выбрать «1, *Color Mail/PhotoOn Album*» нажать «OK», выбрать *Send Color Mail* нажать «OK», в поле ввести адрес получателя сообщения и для отправки нажать кнопку *Nate* (внутри джойстика).



Для того чтобы установить вид сигнала при оповещении поступления сообщения необходимо войти в *Menu,6 «Settings»* нажать «OK», выбрать «2, *Message Settings*» нажать «OK», выбрать «1, *Incoming Call Alert*» и нажать «OK», выбрать мелодию для каждого вида сообщений выбрать и нажать «OK».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении сообщения, войти в *Menu,3 «Sound»* нажать «OK», выбрать «3, *Sound Volume*» нажать «OK», выбрать «*Message*» и с помощью   кнопок джойстика выбрать уровень громкости, нажать «OK».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова войти в *Menu,3 «Sound»* нажать «OK», выбрать пункт «1, *Select Ringtone*» нажать «OK», выбрать интересующий раздел нажать «OK», выбрать мелодию, нажать «OK».

Для установки мелодии из числа закаченных через WAP-портал при поступлении вызова, войти в *Menu,3 «Sound»* нажать «OK», выбрать пункт «1, *Select Ringtone*» нажать «OK», выбрать «\* *Live Bell*» нажать «OK», с помощью кнопок  джойстика выбрать мелодию и нажать «OK».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении звонка, войти в *Menu,3 «Sound»* нажать «OK», выбрать «3, *Sound Volume*» нажать «OK», выбрать пункт «*Wake up call*» с помощью   кнопок джойстика выбрать уровень громкости, нажать «OK».

### Регулировка громкости звонка также

выполняется боковой клавишей во время ожидания звонка (не во время разговора).

### Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

### Установки на дисплее

Для настройки времени подсветки дисплея войти в *Menu,2 «Display»* нажать «OK», выбрать пункт «5,Set Lighting» нажать «OK», выбрать «1,Backlight Duration» и нажать «OK», установить время подсветки и нажать «OK».

Для установки картинка на дисплее во время ожидания вызова войти в *Menu,2 «Display»* нажать «OK», выбрать пункт «1,Idle Display» нажать «OK», выбрать «1,Background Image» нажать «OK», с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика выбрать картинку, нажать «OK».

Для установки вида отображения часов на дисплее войти в *Menu,2 «Display»* нажать «OK», выбрать пункт «1,Idle Display» нажать «OK», выбрать пункт «4,Clock Design» нажать «OK», выбрать вид отображаемых на дисплее часов и нажать «OK».

### Фото и видекамера

Для входа в меню камеры, нажать кнопку с правого бока телефона или войти в *Menu,5 «Anycall World»* нажать «OK», выбрать «2,Camera» нажать «OK».

Для включения фото/видео камеры войти в *Menu,5 «Anycall World»* нажать «OK», выбрать «2,Camera» нажать «OK», выбрать «1,Take Photo» нажать «OK». Клавишей «1» установить желаемый тип фото/видео съемки. Для увеличения картинка использовать ◀ ▶ кнопки джойстика. Для увеличения яркости картинка использовать ⬆ клавиши джойстика. Для использования других дополнительных функций, необходимо при режиме вкл. Фотоаппарата или камеры нажать левую клавишу выбора *Menu*. Используя клавишу-джойстик выбрать желаемые установки при подтверждении выбора клавишей «OK».

### Установка будильника

Для того, чтобы установить будильник на оповещение необходимо войти в *Menu,4 «Organizer»* нажать «OK», выбрать пункт «3,Alarm» и нажать «OK», затем нажать левую клавишу выбора *Menu*, выбрать из появившегося списка *New Alarm* нажать «OK», установить время и нажать «OK» - будильник настроен.

Для настройки громкости сигнала оповещения будильника необходимо войти в *Menu,3 «Sound»* нажать «OK», выбрать пункт «4,Sound Volume», нажать «OK». Выбрать «2,Alarm» нажать «OK», выбрать пункт «Alert» установить громкость с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика и нажать «OK».

### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu 4, «Organizer»* нажать «OK», выбрать пункт «4,Scheduler Mgt» нажать «OK».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu 4, «Organizer»*, выбрать пункт «6,Calculator» нажать «OK» провести все необходимые вычисления и нажать «End» для выхода.

Для установки режима подсветки клавиатуры войти в *Menu,2 «Display»* нажать «OK», выбрать пункт «5,Set Lighting» нажать «OK», выбрать «2,Button Lighting» нажать «OK», выбрать режим подсветки и нажать «OK».

Для пользования встроенной игрой войти в *Menu,5 «Anycall World»* нажать «OK», выбрать «4, Game» нажать «OK».

Для пользования ресурсами WAP - портала необходимо войти в *Menu,1 «SKT service»* нажать «OK», выбрать пункт «2, Connect to NATE» нажать «OK».

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

*Телефон для справок:*

*Оператор..... /0-533/ 6-22-22*

**Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

