

# Руководство пользователя

## я

# Samsung V940 я



На верхней панели расположена сенсорная панель с красной подсветкой основных кнопок, на нижней – стандартная клавиатура.

**КЛАВИШИ НА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕОБХОДИМО НАЖИМАТЬ - ЛЕГКО ПРИКАСАЯСЬ К ПАНЕЛИ.**

### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

**Group** - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End".

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Отдвинуть панель, нажать и удержать клавишу "End".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ПРИ ЗАКРЫТОМ ТЕРМИНАЛЕ:

1. Нажать и удержать клавишу регулировки громкости.
2. Нажать верхнюю клавишу регулировки громкости.

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End";
- если, при окончании разговора, необходимо сохранить набранный номер в записной книжке, нажать правую клавишу джойстика ☎ (процедура сохранения номера описана в пункте «Записная книжка»).

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНOK

- отодвинуть панель терминала или нажать клавишу "Send" при поступлении входящего звонка на открытый терминал;
- после окончания разговора нажать клавишу "End" или задвинуть крышку терминала.

### ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ОТВЕТА НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНOK

1. Нажать «Menu» ⇒ «9. Setting» ⇒ «1. Call Setting» ⇒ «1. Receive/End Setting»
2. Выбрать пункт «1. Call Receive»
3. Выбрать один из пунктов:
  1. *SlideUp* – открыть слайд
  2. *Slide Up And Press Any Key* – открыт слайд и нажать любую клавишу
  3. *Press Send Key* – нажать клавишу Send
4. Нажать «OK» для выбора.
5. Нажать «END» для выхода из меню.

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу джойстика ☎.

1. *Search* – просмотр и поиск по записной книжке
2. *Add to Phonebook* – добавить контакт в записную книжку
3. *Groups* – создание и редактирование групп контактов
4. *Phone Business Card* – не использовать
5. *Call Log* – список входящих, исходящих и пропущенных
- #. *My Number* – информация о вас и вашем телефоне

### ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. Ввести номер телефона.
2. Нажать правую клавишу джойстика ☎.
3. Выбрать один из пунктов
  - *New Contact Info.* – создать новый контакт
  - *Add Number* – добавить номер к существующему контактуи нажать «OK».
4. Клавишами джойстика ▲ ▼ выбрать тип записываемого номера:
  - *Mobile* - мобильный
  - *Home* – домашний
  - *Office* - рабочий
  - *Other* - другой
  - *Fax* - номер факсаи нажать клавишу "OK".
5. Ввести имя (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи клавиши "\*" ).
6. Для установки номера ускоренного набора перейти кнопкой ▼ к следующему пункту и нажать клавишу «**NATE**», набрать номер ускоренного набора (например, 005) и нажать клавишу “OK” 3 раза.

### Добавление фотографии к записи в телефонной книге

1. Открыть терминал.
2. Нажать боковую клавишу «*Camera*».
3. Джойстиком выбрать пункт «*1. Capture*» и нажать клавишу “OK”.
4. Навести камеру на объект, и нажать клавишу “OK” 3 раза.
5. Нажать «*END*» для выхода из режима фотографирования.
6. Зайти в записную книжку, нажав правую клавишу джойстика ☎.
7. Выбрать пункт «*1. Search*» и нажать клавишу “OK”.
8. Выбрать джойстиком имя в записной книжке и нажать клавишу “OK”.
9. Нажать клавишу «*Menu*»→«3».
10. Нажать клавишу джойстика ▲

11. Нажать клавишу «**Menu**», джойстиком выбрать пункт «Anycall Album» (для добавления существующей фотографии) или пункт «New Photo» (для добавления новой фотографии) и нажать клавишу «**OK**» 2 раза.
12. Джойстиком выбрать фотографию и нажать клавишу «**OK**».
13. Нажать клавишу «**OK**».
14. Для выхода нажать «**END**».

#### Добавление мелодии к записи в телефонной книге

1. Нажать правую клавишу джойстика → 1.
2. Выбрать джойстиком имя в записной книжке (к которому надо присвоить определенную мелодию) и нажать клавишу «**OK**».
3. Джойстиком выбрать строку со значком и нажать «**OK**».
4. Нажать клавишу «**MENU**» → «**OK**».
5. Джойстиком выбрать мелодию и нажать клавишу «**OK**» 2 раза.
6. Для выхода нажать «**END**».

#### УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

1. Нажать правую клавишу джойстика → 1
2. Выбрать запись и нажать клавишу «**Menu**»
3. Нажать клавишу “7.Delete Selected”
4. Нажать «**OK**» 3 раза.

#### ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать клавишу «**SEND**», появиться список всех звонков и SMS-сообщений.

Для просмотра пропущенных звонков или списка SMS-сообщений нажать клавиши джойстика .

*All Hist.* – список всех звонков и SMS-сообщений.

*Miss Hist.* – список пропущенных звонков.

*Rejected* – список сброшенных (заблокированных) звонков.

*Incoming* – список входящих звонков.

*Outgoing* – список исходящих звонков.

*Msg Hist.* – просмотр входящих и исходящих SMS-сообщений.

Для просмотра параметров звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «**OK**».

Для осуществления звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «**SEND**».

#### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать на джойстике левую клавишу .

1. *New Message* – создание и отправка текстового сообщения
2. *Inbox* - полученные сообщения
3. *Outbox*– отправленные сообщения
4. *Emotions* - эмоции (смайлы)
5. *Color Mail* – не использовать
6. *Message Log*– лог входящих и исходящих сообщений
7. *Check Email*– работа с электронной почтой (MMS-mail)
8. *SPAM Message*– блокировка спама
  1. *SPAM Settings* – установка фильтрации спам-сообщений
  2. *Add SPAM Number* – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны)
  3. *Set SPAM String* – установка содержания спам-сообщений

#### ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу → 1.
2. Набрать текст сообщения (выбор заглавных и прописных букв, символов и цифр осуществляется клавишей ) и нажать «**OK**».
3. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате 077\*\*\*\*\* и нажать «**OK**» 2 раза.
4. Для выхода нажать «**END**».

#### ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении текстового сообщения текст выводится на дисплей.

1. Открыть терминал
2. Нажать «**OK**». Для чтения пользоваться джойстиком.
3. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**END**».

#### Для чтения ранее поступивших сообщений:

1. Нажать клавишу .
2. Джойстиком выбрать пункт «**2. Inbox**» и нажать «**OK**» 2 раза.
3. Выбрать сообщение и нажать «**OK**».
4. Для удаления нажать клавишу «**MENU**», «**3**» и «**OK**» 2 раза.
5. Для выхода нажать «**END**».

#### ОТПРАВКА MMS

1. Сфотографировать объект (нажать боковую клавишу «**Camera**», «**I**», навести на объект, и нажать «**OK**»)
2. Нажать левую клавишу выбора «**Send**»
3. Нажать «**OK**» 2 раза
4. Ввести номер телефона (в формате 077xxxxxx) или адрес эл. почты (переключить раскладку можно при помощи клавиши «**OK**»)
5. Нажать клавишу «**NATE**»
6. Для выхода нажать «**END**»

#### WAP

Нажать клавишу «**NATE**» 2 раза.

#### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать «**Menu**».
2. Выбрать пункт «**7. Organizer**» и нажать «**OK**».
3. Выбрать пункт «**1. Wake-up Call|Alarms**» и нажать «**OK**».
4. Нажать клавишу «**Menu**».
5. Выбрать пункт «**1. New Alarm**» и нажать «**OK**».
6. Клавишей перейти на установку интервала будильника. Клавишами выбрать необходимый интервал:
  - Cancel – выключить
  - Everyday – ежедневно
  - Mon-Fri – с понедельника по пятницу
  - Sat-Sun – на субботу и воскресенье
  - User Input – дни, устанавливаемые пользователем
7. Клавишей перейти на установку времени будильника: клавишами выбрать пункт «**User Input**», нажать клавишу для установки времени.
8. Установить время, нажимая соответствующие цифры (для изменения режима АМ-PM нажать клавишу «**MENU**»).
9. Клавишей перейти на выбор типа оповещения. Клавишами выбрать нужное:
  - Ring – звуковой звонок
  - Vibrate – виброзвонок
  - Vibrate then Ring – виброзвонок, затем звуковой звонок
  - Voice Bell – голосовой звонок
10. Нажать «**OK**».
11. Для выхода нажать «**END**».

#### ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Нажать боковую клавишу «**Camera**».

Для просмотра фото и видео нажать → «**OK**». Выбрать картинку и клавишей «**OK**» просмотреть. Видео сюжеты помечены символом камеры. При просмотре одного файла, нажать «**CLEAR**» для возврата к списку кадров. Выбрать необходимый файл и клавишей «**OK**» просмотреть. Для выхода нажать «**END**».

## РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ

### ФОТОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*», «*I*».
  2. Нажать «*I*», клавишами ▲▼ выбрать «*Still Shot*» и нажать «*OK*».
  3. Выбрать объект (клавишами ▲▼ установить яркость фотографии, клавишами ◀▶ установить необходимый размер) и нажать «*OK*». Для сохранения фотографии нажать «*OK*» еще раз. Ввести имя фото и нажать «*OK*».
  4. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «*Menu*»:
    1. *View Setting* – просмотр текущих параметров
    2. *Image Size* – размер фотографии (клавишами ▲▼ выбрать необходимый размер и нажать «*OK*»).
    3. *Quality* – установка качества фотографии.
      1. Super Fine – наилучшее
      2. Fine - хорошее
      3. Normal – нормальное

Установить клавишами ▲▼ и нажать «*OK*».
  4. *White Balance* – установка светового баланса
    1. Auto – автоматическая установка.
    2. Daylight – съемка при солнечной погоде
    3. Cloudy – съемка при облачной погоде
    4. Incandescent –
    5. Fluorescent –

Установить клавишами ▲▼ и нажать «*OK*».
  5. *Lighting* – установка освещенности.
    1. Normal – нормальное
    2. Spotlight - хорошее

Установить клавишами ▲▼ и нажать «*OK*».
  6. *Effect* – установка цветовых эффектов. Просматривается клавишами ▲▼. Выход из режима просмотра эффектов – клавиша «*Clear*». Установить клавишами ▲▼ и нажать «*OK*».
  7. *Set Frame* – установка рамок. Просматривается клавишами ▲▼. Выход из режима просмотра эффектов – клавиша «*Clear*». Установить клавишами ▲▼ и нажать «*OK*».
5. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «*END*».

### ВИДЕОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*», «*I*».
2. Нажать «*I*», клавишами ▲▼ выбрать «*Movie (Norm.)*» и нажать «*OK*».
3. Выбрать объект (клавишами ▲▼ установить яркость фотографии, клавишами ◀▶ установить необходимый размер) и нажать «*OK*». Для остановки видео записи нажать «*OK*». Для сохранения видео нажать «*OK*» еще раз. Ввести имя видео записи и нажать «*OK*».
4. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «*END*».

### ДИКТОФОН

#### Запись:

1. «*Menu*» ⇒ «*5. Exciting Anycall*» ⇒ «*8. Voice Functions*» ⇒ «*3. Voice memo*»;
2. Выбрать «*1. Record*» и нажать «*OK*»;
3. Нажать верхнюю клавишу джойстика для начала записи;
4. Нажать нижнюю клавишу для остановки записи;
5. Для сохранения записи выбрать пункт «*3. Save*» и нажать «*OK*».
6. Ввести имя записи и нажать «*OK*».

#### Прослушивание:

1. «*Menu*» ⇒ «*5. Exciting Anycall*» ⇒ «*8. Voice Functions*» ⇒ «*3. Voice memo*»;
2. Выбрать «*2. Voice Memo Folder*» и нажать «*OK*»;
3. Выбрать запись из списка и нажать «*OK*».

#### Удаление записи:

1. «*Menu*» ⇒ «*5. Exciting Anycall*» ⇒ «*8. Voice Functions*» ⇒ «*3. Voice memo*»;
2. Выбрать «*2. Voice Memo Folder*» и нажать «*OK*»;
3. Выбрать запись из списка и нажать клавишу «*Menu*»;

4. Выбрать пункт «*5. Delete*» и нажать «*OK*»;
5. Нажать еще раз «*OK*» для подтверждения удаления.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНИКА

Выполняется боковой клавишей.

1. Нажать клавишу регулировки громкости
2. Клавишами джойстика ▶◀ выбрать «*Call Alert*»
3. И боковой клавишей регулировки громкости установить необходимую громкость.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

## Menu

### 1. SKT Service

- 1) Roaming – использует оператор
- 2) Connect To NATE – выход в Интернет
- 3) Connect To June – не использовать
- 4) Playon – не использовать
- 5) Mobile Wallet – не использовать
- 6) SKT Optional Service – не использовать
- 7) \*\*114 – не использовать
- 8) NATE Air – не использовать

### 2. Display – настройки дисплея

- 1) Wall Paper – обои для дисплея
  1. Stand-by – картинка в режиме ожидания
  2. Incoming Call – картинка при входящем вызове
  3. Outgoing Call – картинка при исходящем вызове
  4. NATE Connection – картинка при выходе в Интернет
  5. Power On – картинка при включении терминала
  6. Power Off – картинка при выключении терминала
- 2) Main Menu Style – стиль главного меню
  1. Default Menu – встроенные стили
  2. Download Menu – стили, загруженные с внешнего источника
- 3) Font Type/Size – тип и размер шрифта
  1. Font Type – тип шрифта
  2. Font Size – размер шрифта
- 4) Dial Number Style – стиль цифр при наборе номера
  1. Number Size – размер цифр
  2. Number/Background Color – цвет шрифта
  3. Any Dial – стиль набора (выбирается клавишами ▲ ▼)
  4. Key Jjang – не использовать
- 5) Lighting – подсветка
  1. Screen Backlight – продолжительность подсветки
  2. Screen Brightness – яркость дисплея
  3. Power Saving Mode – режим экономии

### 3. Sounds – настройки звуков

- 1) Ring Tone Setting – настройки звонка
  1. Call Alert Type – тип оповещения о поступлении входящего вызова
    - Ⓐ Ringtone – звуковой звонок/мелодия
    - Ⓑ TTS Bell – звуковой звонок
    - Ⓒ Vibration – виброзвонок
    - Ⓓ Ring/Vibration – звуковой звонок после виброзвонка
    - Ⓔ Louder – звуковой звонок постепенно увеличивающей громкость
  2. Anycall Bell – выбор встроенных мелодий
  3. Downloaded Melody – мелодии закачанные с внешнего источника
  4. My Melody – мои мелодии
- 2) Alert Tones – «аварийные» оповещения
  1. OK/Cancel – OK/отмена
  2. Connect/Disconnect – соединение/разъединение
  3. Low Battery – разряжена батарея
- 3) Key Tones/Others – звуковое сопровождение нажатия клавиш/ другое
  1. Keypad Tone – выбор звуковой схемы при нажатии клавиш
  2. Power On/Power Off - звуки при включении/выключении терминала
  3. Slide Up/ Down – звуки при открытии/закрытии терминала
  4. Main Menu Tones – звуки при работе с Главным Меню

### 4) Volume – громкость

- Ⓐ Call Ringtone – громкость звонка
- Ⓑ Voice – громкость динамика
- Ⓒ Message Alert – громкость при поступлении сообщений
- Ⓓ Wake-up Call – громкость тревожного звонка
- Ⓔ Alarm – громкость будильника
- Ⓕ Alert Tones – громкость тревожных оповещений
- Ⓖ Key Tones – громкость нажатия клавиш
- Ⓗ Voice – громкость голоса

### 5) Hourly Chime – оповещение о истечении каждого часа

### 4. Messages – меню сообщений

- 1) New Multimail – создание текстового сообщения
- 2) Inbox – входящие сообщения
  1. Text Messages – полученные сообщения
  2. Voice Messages – голосовые сообщения (не использовать)
  3. Color Mail Box – не использовать
  4. SPAM Messages – СПАМ сообщения
  5. Answering Messages – сообщения с автоответчиком
  6. Stored Messages – сохраненные сообщения
- 3) Outbox – отправленные сообщения
  1. Sent Messages – отправленные сообщения
  2. Draft Messages – черновики (сообщения, подготовленные к отправке)
  3. Queued Messages – поставленные в очередь сообщения
- 4) Emoticons – иконки эмоций (смайлы)
- 5) Color Mail – не использовать
- 6) Message Log – лог входящих и исходящих сообщений
  1. Recent Msg.Log – лог отправленных сообщений
  2. Msg. Log Of This Month – лог отправленных сообщений в текущем месяце
  3. Total Msg.Log – общий лог
- 7) Check Email – работа с электронной почтой (MMS-mail)
- 8) SPAM Message – сообщения СПАМ
  1. SPAM Setting – установка фильтрации спам-сообщений
  2. Add SPAM Number – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны)
  3. Add SPAM String – установка содержания спам-сообщений

### 5. Exciting Anycall - захватывающий Anycall

- 1) Camera – камера
  1. Capture – фотосъемка
  2. Anycall Album – фото альбом (*Клавиши ▶◀ выбор и просмотр фото и видео, просмотр клавиши «OK»*)
  3. Photo Studio – фото студия
  4. Photo Print – не использовать
  5. Download Photo Frame – анимированные рамки для фотографий, закаченные с внешнего источника
  6. Photo On – не использовать
- 2) MP3 – прослушивание MP3 файлов
- 3) VOD – просмотр видео
- 4) My Pet – игра «Мое домашнее животное»
- 5) File Viewer – просмотрщик файлов
- 6) IrDA Trans. – передача данных с помощью ИК - порта
  1. Receive Mode – режим получения данных
  2. Send my Number – отправить мой номер
  3. Send Phonebook – отправить записную книжку
  4. Send Photos – отправить фотографии

5. Send Files – отправить файлы  
 6. Send My Image – отправить картинки
- 7) Entertainment – развлечения  
 1. Melody Composer – создание мелодий  
 2. My Pet Quiz – игра «Обучение английскому собаки»  
 3. My Pet Stranga – игра  
 4. My Pet Dingdong - игра  
 5. Wellbeing Music – музыка для улучшения настроения  
 6. Bejeweled – игра  
 7. Bomb Link – игра
- 8) Voice Functions – голосовые функции  
 1. Voice Command – не использовать  
 2. TTS  
 3. Voice Memo - диктофон
- 9) Removable Disk – внешний диск, подключаемый через USB  
 10) Anycall Land Files - не используется  
 11) Anycall SOS - не используется
6. Phonebook – телефонная книжка  
 1) Search - поиск  
 2) Add To Phonebook – добавить в телефонную книжку  
 3) Groups – группы (редактирование, добавление контактов)  
 4) Phone Business Card – не использовать  
 5) Call Log – продолжительность звонков  
 6) My number – Ваш номер телефона и дополнительная информация
7. Organizer - организайзер  
 1) Wake-Up Call/Alarms – будильник/ напоминания  
 2) Scheduler – календарь с заметками  
 3) School Timetable – школьное расписание  
 4) Memo - запись заметки  
 5) Calculator – калькулятор  
 6) English dictionary – англо- корейский словарь  
 7) Unit Converter - перевод единиц измерений  
 8) World Clock - мировые часы  
 9) Stopwatch – секундомер
8. Contents Box - ящик приложений  
 1) Melodies – мелодии, загруженные с внешнего источника  
 2) Images – картинки, загруженные с внешнего источника  
 3) Photos/Movies – фото/видео, загруженные с внешнего источника  
 4) June – не использовать  
 5) Playon – не использовать  
 6) Keyjang Album – не использовать  
 7) Anycall Land Files – не использовать  
 8) Memory – состояние памяти (свободно и занято)
9. Settings – настройки  
 1) Call settings – настройки входящего звонка  
 1. Receive/End Setting – настройки начала/окончания звонка  
 1. Call Receive – ответ на входящий звонок  
 Slide Up – открытие слайда  
 Slide Up And Press Any Key – открытие слайда и нажатие любой клавиши  
 Press Send Key – нажатие клавиши «Send»
2. Call End - завершение разговора  
 Slide Down – закрытие слайда  
 Down & After 2 sec – закрытие слайда или после 2 сек  
 Press End Key – нажатие клавиши «End»
2. Call Reject – черный список  
 1. Auto Call Block – авто блокировка входящих звонков  
 1. Set Call Reject – установка блокировки  
 2. Block By Number – блокировка номера  
 3. Block By Group – блокировка группы  
 4. Responding Voices – голосовой ответ
2. Manual Call Reject – ручная блокировка входящих звонков
3. Dial Prefix Setting – установка префикса при наборе номера  
 4. Flight Mode – режим подсветки  
 5. Incoming In Internet – входящий звонок при работе в Интернете  
 6. Number Plus Setting -
- 2) Application Setting – настройки приложений  
 1. Display Settings – настройки экрана  
 2. Sound Settings – звуковые настройки  
 3. Camera Settings – настройки камеры  
 4. Message Settings – настройки сообщений  
 5. Voice Settings – голосовые настройки  
 6. Flash Light Settings – настройки подсветки
- 3) Password/Lock – пароль \ блокировка
- 4) Выбор языка
- 5) Anycall Help - помощь
- 6) Reset – сброс настроек  
 1. Reset Camera – сброс настроек камера  
 2. Reset Phonebook – сброс настроек записной книжки  
 3. Reset To Default Settings – сброс к фабричным настройкам  
 4. Reset/Delete All Data - сброс/удаление всех данных

#### Дополнительные функции:

**1.Автоматическое определение номера (АОН).**  
№ звонящего высвечивается на экране терминала.

#### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

#### **3.Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

#### **4.Переадресация вызова.**

##### **4.1.Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

##### **4.2.Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

##### **4.3.Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

##### **4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

#### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

Об нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

#### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить в пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеуказанных пунктов.

#### **Телефоны для справок:**

Отдел обслуживания абонентов..... /0-533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: .....1199

#### **Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.

2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов IDC (IDC-15, IDC-20, IDC-50, IDC-Престиж)

3. **883** – сервис управления счетом для абонентов пакета Simple.

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

