

Инструкция по настройке

Пульт ДУ DVB-C/T2 программируемый



1. Нажмите и удерживайте синюю кнопку «POWER» на вашем пульте в течение 5 секунд. Кнопка «POWER» на пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что пульт вошел в режим обучения.
2. Нажмите на одну из 4-х обучаемых кнопок на вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на пульте начнет медленно мигать. Это означает, что пульт готов к обучению этой кнопки.
3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1-2 см напротив ИК-приемника вашего пульта.
4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на вашем пульте быстро мигнет 3 раза и начнет постоянно светиться. Это означает, что пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на вашем пульте распознанным ИК-сигналом.
5. Обучите при необходимости остальные кнопки вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 4).
6. Нажмите любую кнопку на пульте еще раз для выхода из режима обучения.
7. Пульт выйдет из состояния обучения через 15 секунд автоматически при отсутствии каких-либо действий.